

| Corrispondenza con i modelli precedenti | ino-800 | ino-810 | ino-820 | ino-840 | WT7000 | WT7100 | XT5-800 | XT5-Pro | XP-6600 | WT-7600 | XT7-800 | XT7-Pro | XP-6700 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Note in comparazione alle nuove serie ino900, Compact 9000 e Ultra 9000 | La nuova serie 900 offre 2 USB frontali e 2 USB sul retro, processore VIA con supporto risoluzioni Wide Screen | | | | La nuova serie 9000 Compact non offre la porta parallela e la com 2. E' disponibile il cavo opzionale USB - Parallelo. Nuovo supporto per montaggio Retro LCD VESA | | | | La nuova serie 9000 offre la porta parallela e com 2 opzionale, oppure con cavo adattatore USB - Parallelo. | | | | |
| | Nuova Serie Ino 900 | | | | Nuova Serie Compact 9000 | | | | Nuova Serie Ultra 9000 | | | | |
| Caratteristiche | XT900-I | WT910-I | XT920-I | XP940-I | WT9000-C | WT9100-C | XT9000-C | XT9200-C | XP9400-C | WT9100-U | XT9000-U | XT9200-U | XP9400-U |
| Processore/ Chipset | VIA Eden ULV 500MHz / CN700 | | | | VIA C7 1GHz / VIA VX800 | | | | VIA Eden ULV 1.6GHz / VIA VX800 | | | | |
| Alimentatore | esterno 100/240VAC 50/60Hz, 12V 2A - 24W | | | | esterno 100/240VAC 50/60Hz, 12VDC / 4A max | | | | esterno 100/240VAC 50/60Hz, 12VDC / 4A max | | | | |
| Consumo elettrico: attivo / stand-by | 9W / 1.9W standard, 11W / 1.9W con wireless integrata | | | | 15W / 2.4W standard, 17W / 2.4W con wireless integrata | | | | 16W / 2.4W standard, 18W / 2.4W con wireless integrata | | | | |
| Dimensioni dispositivo, peso | 15,6(H) x 12,2(P) x 3,6(L) cm, 0,640 Kg | | | | 23,0(H) x 21,0(P) x 4,4(L) cm, 1,4Kg | | | | 23,0(H) x 21,0(P) x 5,7(L) cm, 1,7Kg | | | | |
| Dimensioni imballo, peso | 22,1(H) x 23,2(P) x 8,5(L) cm, 1,410 Kg | | | | 36,5(H) x 31,0(P) x 8,5(L) cm, 2,6Kg | | | | 36,5(H) x 31,0(P) x 8,5(L) cm, 2,8Kg | | | | |
| Certificazioni dispositivo / certificazioni alimentatore | CE, FCC Class B / CE, FCC Class B, GS TUV,UL | | | | CE, FCC Class B / CE, FCC Class B, GS TUV,UL | | | | CE, FCC Class B / CE, FCC Class B, GS TUV,UL | | | | |
| Temperatura di funzionamento / umidità | 0° ÷ 35° / 20% ÷ 80% | | | | 0° ÷ 35° / 20% ÷ 80% | | | | 0° ÷ 35° / 20% ÷ 80% | | | | |
| Aggancio di sicurezza | Foro tipo kensington | | | | Foro tipo kensington | | | | Foro tipo kensington | | | | |
| Sistema Operativo | ThinOX V8 | CE 6.0R2 | ThinOX V8 | XPe SP3 | CE 6.0R2 | CE 6.0R2 | ThinOX V8 | ThinOX V8 | XPe SP3 | CE 6.0R2 | ThinOX V8 | ThinOX V8 | XPe SP3 |
| Memoria RAM / Memoria Flash | 512MB / 256MB | 256MB / 128MB | 512MB / 256MB | 512MB / 1GB | 256MB / 128MB | 256MB / 128MB | 512MB / 256MB | 512MB / 512MB | 1GB / 1GB | 256MB / 128MB | 512MB / 256MB | 512MB / 512MB | 1GB / 1GB |
| Risoluzione video con supporto DDC 4:3, 16:10 WIDE | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 | 1920 x 1440 |
| Colori | da 256 a 16,8 Milioni incluso | | | | da 256 a 16,8 Milioni incluso | | | | da 256 a 16,8 Milioni incluso | | | | |
| Mouse tre tasti ottico PS/2 | incluso | | | | incluso | | | | incluso | | | | |
| Periferiche | | | | | | | | | | | | | |
| Porte USB esterne | 2 porte USB 2.0 frontali + 2 porte USB 2.0 retro | | | | 2 porte USB 2.0 frontali + 2 porte USB 2.0 retro | | | | 2 porte USB 2.0 frontali + 2 porte USB 2.0 retro | | | | |
| Porte USB interne | 1 porta USB 2.0 riservate opzione WiFi integrata | | | | 2 porte USB 2.0 riservate opzione WiFi e Smart Card integrata | | | | 2 porte USB 2.0 riservate opzione WiFi e Smart Card integrata | | | | |
| Rete Ethernet | 10/100 BaseT Ethernet RJ45 | | | | 10/100/1000 BaseT Ethernet RJ45 | | | | 10/100/1000 BaseT Ethernet RJ45 | | | | |
| Monitor | 1 porta SVGA (DB15) | | | | 1 porta DVI-I con adattatore DVI-VGA incluso - opzione cavo doppio monitor DVI e VGA | | | | 1 porta DB15 VGA/SVGA, 1 porta DVI | | | | |
| Mouse e Tastiera PS2 | 1 porta PS/2, adattatore PS/2 per mouse e tastiera incluso | | | | 1 porta PS/2, adattatore PS/2 per mouse e tastiera incluso | | | | 1 porta PS/2, adattatore PS/2 per mouse e tastiera incluso | | | | |
| Porta seriale | -- | | | | 1 porta COM1 di serie | | | | 1 porta COM1 di serie + 1 porta COM2 opzionale | | | | |
| Porta parallela | Con opzione cavo adattatore USB-Parallelo | | | | Con opzione cavo adattatore USB-Parallelo | | | | 1 porta LPT1 parallela opzionale | | | | |
| Audio In MIC / Audio Out Cuffie | 1 x 1/8 inch jack / 1 x 1/8 inch jack | | | | 1 x 1/8 inch jack / 1 x 1/8 inch jack | | | | 1 x 1/8 inch jack / 1 x 1/8 inch jack | | | | |
| Slot di espansione | -- | | | | -- | | | | 1 slot di espansione PCI (utilizzato dall'opzione LPT1+COM2 se | | | | |
| Wireless integrata 802.11b/g | Opzionale di fabbrica con antenna esterna | | | | Opzionale di fabbrica con antenna integrata | | | | Opzionale di fabbrica con antenna integrata | | | | |
| Altoparlante integrato | Altoparlante integrato 1 W | | | | Altoparlante integrato 1 W | | | | Altoparlante integrato 1 W | | | | |
| Protocolli e client residenti | | | | | | | | | | | | | |
| TCP/IP, DNS, DHCP, FTP, SNMP MIB II | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Autenticazione 802.1X Ethernet EAP/PEAP MSCHAPV2 | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Client RDP | RDP 6.0* | RDP 6.0 | RDP 6.0* | RDP 6.1 | RDP 6.0 | RDP 6.0 | RDP 6.0* | RDP 6.0* | RDP 7.0 | RDP 6.0 | RDP 6.0* | RDP 6.0* | RDP 7.0 |
| Client Citrix ICA, PN Agent, Citrix XenDesktop | ICA 11.1 | ICA 10.0 | ICA 11.1 | ICA 11.2 | ICA 10.0 | ICA 10.0 | ICA 11.1 | ICA 11.1 | ICA 11.2 | ICA 10.0 | ICA 11.1 | ICA 11.1 | ICA 11.2 |
| Supporto Citrix HDX - MediaStream Server Rendered Media | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Supporto Citrix HDX - MediaStream Client Rendered Media | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Supporto Citrix HDX Plug & Play (USB redirection) | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Client VMware View | 4.0/RDP | 3.1/RDP | 4.0/RDP | 4.0/RDP | 3.1/RDP | 3.1/RDP | 4.0/RDP/PCoIP | 4.0/RDP/PCoIP | 4.0/RDP/PCoIP | 3.1/RDP | 4.0/RDP/PCoIP | 4.0/RDP/PCoIP | 4.0/RDP/PCoIP |
| Supporto VMware View MMR | • | | | | • | | | | • | | | | |
| USB re-direction client VMware View | • | | | | • | | | | • | | | | |
| USB re-direction client PRAIM (TCe Virtual Desktop Agent) | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Client Ericom PowerTerm WebConnect | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Client Leostream | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Client Provision Networks VAS (Quest software) | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Browser | Firefox 3.0.1 | IE 6.0 - CE 6.0 | Firefox 3.0.1 | IE 7.0 - WIN32 Opt Net2000 | IE 6.0 - CE 6.0 | IE 6.0 - CE 6.0 | Firefox 3.0.1 | Firefox 3.0.1 | IE 7.0 - WIN32 | IE 6.0 - CE 6.0 | Firefox 3.0.1 | Firefox 3.0.1 | IE 7.0 - WIN32 |
| Emulatore PRAIM TN5250E / 3270 Video e Printer | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Emulatore PRAIM VT/ASCII | • | | | | • | | | | • | | | | |
| PDF Viewer locale | • | | | | Acrobat PDF 7.0 | | | | Acrobat PDF 7.0 Acrobat PDF 7.0 | | | | |
| MS Office Viewers | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Media Player, Wordpad | • | | | | • | | | | • | | | | |
| E-mail client | • | | | | Outlook express | | | | Thunderbird 2.0 Outlook express | | | | |
| JVM | • | | | | • | | | | SUN 1.5 | | | | |
| Flash Player | • | | | | • | | | | Adobe Flash | | | | |
| Open Office | • | | | | • | | | | OpenOffice 2.3 | | | | |
| Client voip Skype locale | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Client NX Nomachine | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Client X11 nativo | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Client Propalms TSE | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Client VNC | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Sessione di Shell script | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Supporto di stampa CUPS | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Cisco VPN Client | • | | | | • | | | | • | | | | |
| LPD/LPR e RAW | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Partizione disco Utente | • | | | | circa 250MB | | | | 50MB circa 250MB | | | | |
| USB re-direction client PRAIM (TCe Virtual Desktop Agent) | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Sistemi operativi supportati - Amministrazione | | | | | | | | | | | | | |
| Citrix Metaframe 1.7, 1.8, XP, PS Server 4, 4.5 | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Citrix XenApp 5.0, Citrix XenDesktop 3.0, 4.0 | • | | | | • | | | | • | | | | |
| VMware View 3,1, 4,0 | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Microsoft Windows 2000/2003/2008 Terminal Server | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Unix/Linux/AIX | • | | | | • | | | | • | | | | |
| IBM AS/400, IBM S/390 | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Gestione remota centralizzata via PRAIM ThinMan | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Supporto Server dei Profili ThinMan Enterprise | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Aggiornamento Remoto / VNC shadowing / Wake On LAN | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Password di sicurezza e screen saver | • | | | | • | | | | • | | | | |
| Opzioni | | | | | | | | | | | | | |
| Chiavetta esterna WiFi USB 802.11b/g | 80AC00031 | | | | 80AC00031 | | | | 80AC00031 | | | | |
| Wireless integrata 802.11b/g | 80AC00060 | | | | 80AC00061 | | | | 80AC00061 | | | | |
| Lettore smart card integrato | -- | | | | 80AC00065 | | | | 80AC00065 | | | | |
| Adattatore PCI di espansione LPT1 + Com2 | -- | | | | -- | | | | 80AC00070 | | | | |
| Opzione cavo doppio monitor da DVI-I a DVI e VGA | -- | | | | 80EC00019 | | | | -- | | | | |
| Cavo adattatore USB-Parallelo | 80EC00012 | | | | 80EC00012 | | | | 80EC00012 | | | | |
| Espansione disco Flash di fabbrica | -- | | | | -- | | | | -- | | | | |
| Espansione memoria ram DDR2 | 1GB | 512MB, 1GB | 1GB | 1GB | 512MB,1GB,2GB | 512MB,1GB,2GB | 1GB,2GB | 1GB,2GB | 1GB,2GB | 512MB,1GB,2GB | 1GB,2GB | 1GB,2GB | 1GB,2GB |
| Tastiera 105 tasti PS/2 standard PC nera | 89T110001 | | | | 89T110001 | | | | 89T110001 | | | | |
| Tastiera 105 tasti PS/2 doppio profilo PC/5250 | 89T110002 | | | | 89T110002 | | | | 89T110002 | | | | |
| KIT di fissaggio VESA monitor LCD completa di cavo VGA | 80EC00017 | | | | 80EC00018 | | | | -- | | | | |
| Opzione licenza add-on PRAIM Media streaming codecs | 76AC00006 | 76AC00006 | | 76AC00006 | | 76AC00006 | | 76AC00006 | | 76AC00006 | | 76AC00006 | |