

Specifiche	WT9x00-C	XT9000-C	XT9200-C	XP9400-C	WE9700-C	PX1000-C
Codice	80W9000C01 80W9100C01	80X9000C01	80X9200C01	80W9401C01	80W9700C01	80P1000C01
Processore/ Chipset	VIA Eden ULV 1GHz / VIA VX800					
Alimentatore	esterno 100/240VAC 50/60Hz, 12VDC / 4A max					
Consumo elettrico: attivo / stand-by	12,2W / 1,6W modello standard, 14,2W / 1,6W con opzione wireless integrata					
Dim. dispositivo, peso / Dim. imballo, peso	23,0(H) x 21,0(P) x 4,4(L) cm, 1,4Kg / 36,5(H) x 31,0(P) x 8,5(L) cm, 2,6Kg					
Certificazioni dispositivo / alimentatore	CE, FCC Class B, Energy Star 5.0 / CE, FCC Class B, GS TUV,UL					
Temperatura di funzionamento / umidità	0° ÷ 35° / 20% ÷ 80%					
Aggancio di sicurezza	Foro tipo kensington					
Sistema Operativo	CE 6.0R2	ThinOX V8	ThinOX V8	XPe SP3	WES7 SP1	PXE Boot
Memoria RAM / Memoria Flash	256MB/128MB	512MB/256MB	512MB/512MB	1GB/2GB	2GB/4GB	512MB/-
Risoluzione video DDC 4:3, 16:10 WIDE	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440
Colori	da 256 a 16,8 Milioni					
Periferiche						
Porte USB / Rete Ethernet	4 porte USB 2.0 (2 fronte + 2 retro) / 10/100/1000 BaseT Ethernet RJ45					
Monitor	1 porta DVI-I con adattatore DVI-VGA incluso					
Mouse e Tastiera PS/2	1 porta PS/2, adattatore PS/2 per mouse e tastiera incluso, mouse ottico incluso					
Porta seriale	1 porta seriale DB9 RS-232					
Audio In MIC / Audio Out Cuffie	1 x 1/8 inch jack / 1 x 1/8 inch jack					
Wireless integrata 802.11b/g/n	Opzionale di fabbrica					
Altoparlante integrato	Altoparlante integrato 1 W					
Protocolli e client residenti						
TCP/IP, DNS, DHCP, FTP, SNMP MIB II	•	•	•	•	•	--
Auth. 802.1X Ethernet EAP/PEAP MSCHAPV2		•	•	•	•	--
Cisco VPN Client		•	•	◊	◊	--
Client RDP	6.0	7.0	7.0	7.0	7.1	--
Client VMware View 5.0		RDP/PCoIP	RDP/PCoIP	RDP/PCoIP	RDP/PCoIP	--
Citrix ICA / PN Agent / Receiver	ICA 11	ICA 12	ICA 12	Receiver 3.0	Receiver 3.1	--
Virtual Bridges VERDE 5.5			SPICE	◊	◊	--
Client Ericom PowerTerm WebConnect			•	•	•	--
Client Leostream / Provision Networks VAS		•	•	◊	◊	--
Browser	IE 6.0 - CE	Firefox 3.0.1	Firefox 3.0.1	IE 7.0	IE 8.0	--
Emulatore Praim TN5250E / 3270	Solo WT9100		•	•	Opt Net2000	--
Emulatore Praim VT/ASCII	Solo WT9100		•			--
PDF Viewer locale			Acrobat 7	Acrobat 7	◊	--
Microsoft .NET Framework				2.0	2,0-3.0-3.5	--
Media Player, Wordpad	•			•	•	--
E-mail client			Thunderbird 2.0	Outlook Exp.		--
JVM			SUN 1.6	◊	◊	--
Flash Player		Adobe 11	Adobe 11	◊	◊	--
Open Office (solo fino a ThinOX V8.03.xx)			OpenOffice 3.3			--
Client voip Skype locale				◊	◊	--
Client NX Nomachine		•	•	◊	◊	--
Client X11 nativo		•	•			--
Client Propalms TSE		•	•	◊	◊	--
Client VNC	•	•	•	◊	◊	--
Sessione di Shell script		•	•			--
Supporto di stampa CUPS		•	•			--
LPD/LPR e RAW	•	•	•	•	•	--
Partizione disco Utente			50MB	~ 1GB	~ 1.5GB	--
Supporto USB re-direction Praim		◻	◻	◻	◻	--
Sistemi operativi supportati						
Citrix Metaframe 1.7, 1.8, XP, PS 4, 4.5	•	•	•	•	•	--
Citrix XenApp 6.0, Citrix XenDesktop 5.0	•	•	•	•	•	--
MS Windows 2000/2003/2008 TS	•	•	•	•	•	--
Unix/Linux/AIX, NX NoMachine Server	Solo WT9100	•	•	◊	◊	--
IBM AS/400, IBM S/390	Solo WT9100	•	•	•	Opt Net2000	--
Amministrazione						
Gestione remota via Praim ThinMan	Freeware	Freeware	Freeware	Freeware	Freeware	--
SW Upgrade / VNC shadow / WakeOn LAN	•	•	•	•	•	--
Screen saver con password	•	•	•	•	•	--
Opzioni	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Chiavetta esterna WiFi USB 802.11b/g	80AC00031	80AC00031	80AC00031	80AC00031	80AC00031	80AC00031
WiFi integrata 802.11b/g	80AC00061	80AC00061	80AC00061	80AC00061	80AC00061	80AC00061
WiFi integrata 802.11b/g/n	80AC00062	80AC00062	80AC00062	80AC00062	80AC00062	80AC00062
Lettore smart card integrato	80AC00065	80AC00065	80AC00065	80AC00065	80AC00065	80AC00065
Cavo doppio monitor da DVI-I a DVI e VGA	80EC00019	80EC00019	80EC00019	80EC00019	80EC00019	80EC00019
Cavo adattatore USB-Parallelo	80EC00012	80EC00012	80EC00012	80EC00012	80EC00012	80EC00012
Espansione disco Flash di fabbrica	-	-	-	4GB	-	-
Espansione memoria ram DDR2	-	1GB, 2GB	1GB, 2GB	2GB	-	1GB, 2GB
Tastiera 105 tasti PS/2 standard PC nera	89T110001	89T110001	89T110001	89T110001	89T110001	89T110001
Tastiera 105 tasti PS/2 PC/5250	89T110002	89T110002	89T110002	89T110002	89T110002	89T110002
Add-on Praim Media streaming codecs	-	76AC00006	76AC00006	-	-	-
KIT di fissaggio VESA monitor LCD	80EC00027	80EC00027	80EC00027	80EC00027	80EC00027	80EC00027
Garanzia	1 anno franco fabbrica. Estensione gratuita di ulteriori 2 anni previa registrazione prodotto sul sito web di Praim					
Note:	• Disponibile	◊ Installabile dall'utente limitatamente allo spazio disponibile su disco	◻ Richiede ThinMan Enterprise Edition			
<b>Praim Srl</b> - info@praim.com - www.praim.com - T. +39 0461 420517 - F. +39 0461 420581 - Via Ezio Maccani 191, 38121 TRENTO - ITALY						
I nomi e/o marchi, contenuti in questo documento, appartengono ai rispettivi proprietari. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.						